




Einbruchmeldetechnik

Überfall- und Einbruchmeldezentralen Complex 200

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-75243 500 075-243 G 108 701 G 109 708	<p>Einbruch- u. Überfallmeldezentrale Complex 200H-FK GR80 / BT 820 im Gehäuse GR80 mit Bedienteil BT 820 entsprechend den Richtlinien der VdS-Klasse A/H (Hausrat). EN 50131-3: Grad 2. Zum Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich. 1 Sicherungsbereich. Montageplatz für Funk-Gateway FGW und TWG. Einbauplatz. Fernservice, Einmannrevision, Zutrittskontrollfunktion. Parametrierbar od. fernparametrierbar mit Parametriersoftware compasX Stahlblechgehäuse mit Netzteil, Akkufach. In diesem Gehäusertyp ist der Einbau von weiteren Erweiterungsmodulen nicht möglich.</p> <ul style="list-style-type: none"> • integriertes Bedien- und Anzeigeteil in der Fronttür. • Optional weitere Bedienteile (Stromaufnahme beachten) • konventionelle Anschlusstechnik für 8 Meldergruppen • BUS-Strang für 63 BUS 1-Teilnehmer • Erweiterbar bis 16 Module comlock 410 / hilock 203 • Systembus: Com2-BUS • Schnittstelle für Comloc/Cryloc-Leseinheiten • 15 Transistor- und 3 Relaisausgänge • Schnittstelle für Übertragungsgerät • Ereignisspeicher: 1365 Ereignisse • Parametrierung: über CompasX-Software • App-fähig Alarmanlagen-App BuildSec • Akkustellplatz für: 1 Akku 12 V / 7,2 Ah • Stromaufnahme Zentrale: 12 V / 62 mA (ohne Tableau) • Stromaufnahme je LED: 7 mA • Anschlusstechnik: Federkraftklemmen • Abmessungen B/H/T: 310 x 275 x 133 mm • Farbe Gehäuse: RAL 9006 weißaluminium • Farbe Gehäusetür: RAL 9016 verkehrsweiß • optional: Wandabreißsicherung WAS-2 • optional: Flachbandleitung FB11 • Programmiersoftware: compasX nicht im Lieferumfang. 	626,70
	IC-75241 500 075-241 G 108 701 G 108 708	<p>Einbruch- u. Überfallmeldezentrale Complex 200H-FK GR80 / BT 800 im Gehäuse GR80 mit integriertem Touch-Bedienteil BT 800, sonst wie vor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen B/H/T: 310 x 275 x 126 mm • Stromaufnahme Zentrale: 12 V / 70 mA (ohne Tableau) • Stromaufnahme Tableau: BT 800 in Betrieb ca. 270 mA 	924,00
	IC-75240 500 075-240 G 108 701 G 108 708	<p>Einbruch- und Überfallmeldezentrale Complex 200H-FK GR80 im Gehäuse GR80 ohne integriertes Bedienteil, sonst wie IC-75951. Zum Betrieb ist mindestens ein geeignetes Bedienteil erforderlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis zu 8 externe Bedien- und Anzeigetableaus anschließbar • Abmessungen B/H/T: 310 x 275 x 126 mm • optional: Wandabreißsicherung • Farbe Gehäuse: RAL 9006 weißaluminium • Farbe Tür: RAL 9016 verkehrsweiß 	424,50

Stand: Januar 2018